

CZ Smart spínací modul DT50WiFi

Děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zcela porozuměli všem funkcím a předešli nesprávnému použití výrobku.

Parametry:

Model: DT50WiFi
Napájecí napětí: AC 100-240V/50Hz
Maximální proud: 16A
Bezdrátový standard: Wi-Fi 2.4GHz
Materiál krytu: Plast
IEEE Standard: IEEE802.11b/g/n
Podporované funkce: Google Home, Google Assistant, Amazon Alexa, IFTTT.

Princip činnosti

Modul zapíná a vypíná spotřebiče zapínáním a vypínáním fázového vodiče. Modrá LED označuje připojení napájecího napětí. Zelená LED označuje stav připojení k WiFi síti.



Párovací tlačítko/
tlačítko zapnuto-vypnuto / reset

Odšroubujte kryt svorkovnice a
připojte vodiče

Svorkovnice

L (OUT) – fázový vodič směřující od modulu ke spotřebiči
N – střední vodiče
L (IN) – fázový vodič směřující od napájení k modulu

Spárování modulu a aplikace

Stáhněte aplikaci "Smart Life" nebo "TUYA" na Google Play nebo App Store.

Vstup do režimu párování

Odpojte napájení spotřebiče. Šroubovákem otevřete kryt svorkovnice a připojte vodiče do svorkovnice dle normy. Připojte napájení a podržte tlačítko na modulu na cca 10sec do doby, než zelená LED začne rychle blikat.

Přidání zařízení

Otevřete aplikaci a klikněte v pravém horním rohu na "+" neboli přidat zařízení. Klikněte na "přidat ručně". V levém menu zvolte "Electrical" a vyberte ve skupině "Switch module" produkt "Breaker (Wi-Fi)". Potvrďte, že kontrolka na modulu rychle bliká (modrozeleně) a klikněte na "Next" (další). Vyberte WiFi síť, ke které se budete připojovat (musí být 2.4GHz). Zadejte údaje mobilním zařízením, SSID údaje se vyplní automaticky. Klikněte na "Další", začne párování. Párování může trvat až dvě minuty. Po nalezení zařízení klikněte na "Dokončeno" a zařízení můžete plně využívat.

Podrobný video návod pro spárování a bližší popis funkcí tohoto modulu naleznete na **Youtube.com** pod názvem: "Solight DT50WiFi – návod k aplikaci".

Zařízení nabízí tři režimy funkce

a) Spínač - zapnuto/vypnuto.

b) Týdenní časovač. Minimální hodnota pro nastavení času je 1 min. Počet nastavitelných časových úseků v týdnu je až 5040.

c) Odpočet času pro zapnutí/vypnutí modulu.

d) Napojení na další asistenty - Google Home, Google Assistant, Amazon Alexa, IFTTT.

!Bezpečnostní upozornění!

- Nerozebírejte výrobek mimo částí, které jsou pro manipulaci určené, hrozí úraz elektrickým proudem.
- Pokud by nastal problém s činností výrobku, odpojte jej od elektrické sítě a od ostatních zařízení.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je některá část poškozená nebo vadná. V takovém případě zařízení okamžitě vyměňte.
- Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití.
- Nevystavujte výrobek vodě ani vlhkosti.
- Nedotýkejte se zařízení mokřými rukama.

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

SK Inteligentný spínací modul DT50WiFi

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte túto príručku, aby ste úplne pochopili všetky funkcie a predišli nesprávnemu používaniu výrobku.

Parametre:

Model: DT50WiFi
Napájacie napätie: AC 100-240V/50Hz
Maximálny prúd: 16A
Bezdrôtový štandard: Wi-Fi 2,4 GHz
Materiál krytu: plast
Štandard IEEE: IEEE802.11b/g/n
Podporované funkcie: Google Home, Google Assistant, Amazon Alexa, IFTTT.

Princíp fungovania

Modul zapína a vypína spotrebiče zapnutím a vypnutím fázového vodiča. Modrá LED dióda indikuje pripojenie napájania. Zelená kontrolka LED indikuje stav pripojenia k sieti WiFi.



Tlačidlo párovania / tlačidlo
zapnutia / reset

Odskrutkujte kryt svorkovnice
a pripojte vodiče

Svorkovnice

L (OUT) - fázový vodič z modulu do spotrebiča
N - stredné vodiče
L (IN) - fázový vodič z napájacieho zdroja do modulu

Spárovanie modulu a aplikácie

Stiahnite si aplikáciu "Smart Life" alebo "TUYA" v službe Google Play alebo App Store.

Vstup do režimu párovania

Odpojte napájanie spotrebiča. Otvorte kryt svorkovnice skrutkovačom a pripojte vodiče k svorkovnici podľa normy. Pripojte napájací zdroj a podržte tlačidlo na module približne 10 sekúnd, kým nezačne rýchlo blikat zelená LED dióda.

Pridanie zariadenia

Otvorte aplikáciu a kliknite na tlačidlo "+" v pravom hornom rohu alebo pridať zariadenie. Kliknite na "pridať ručne". V ľavom menu vyberte položku "Electrical" a v skupine "Switch module" vyberte produkt "Breaker (Wi-Fi)". Potvrďte, že kontrolka na module rýchlo bliká (modro-zelene) a kliknite na "Next". Vyberte sieť WiFi, ku ktorej sa budete pripájať (musí byť 2,4 GHz). Zadať údaje o sieti. Ak ste práve pripojení k požadovanej sieti pomocou mobilného zariadenia, údaje SSID sa vyplnia automaticky. Kliknite na tlačidlo "Next", čím sa začne párovanie. Párovanie môže trvať až dve minúty. Po nájdení zariadenia kliknite na tlačidlo "Hotovo" a zariadenie môžete naplno používať.

Zariadenie ponúka tri režimy prevádzky

1. **Spínač** - zapnutie/vypnutie.
2. **Týždenný časovač**. Minimálna hodnota pre nastavenie času je 1 min. Počet nastavitelných časových úsekov v týždni je až 5040.
3. **Čas odpočítavania pre zapnutie/vypnutie modulu**.
4. **Prepojenie s inými asistentmi** - Google Home, Google Assistant, Amazon Alexa, IFTTT.

! Bezpečnostné upozornenie!

- Výrobok nerozoberajte mimo častí, ktoré sú určené na manipuláciu, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Ak sa vyskytne problém s prevádzkou výrobku, odpojte ho od elektrickej siete a od ostatných zariadení.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je niektorá časť poškodená alebo chybná. V takom prípade zariadenie okamžite vymeňte.
- Zariadenie je určené len na použitie v interiéri.
- Výrobok nevystavujte pôsobeniu vody alebo vlhkosti.
- Nedotýkajte sa zariadenia mokřými rukami.

Podrobný video návod na spárovanie a podrobnejší popis funkcií tohto modulu nájdete na stránke **Youtube.com** pod názvom "Solight DT50WiFi - návod k aplikácii".

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie od výrobcu: info@solight.cz alebo na stiahnutie z www.solight.cz.

EN Smart switch DT50WiFi

Parameters:

- Model: DT50WiFi
- Rated Voltage: AC 100-240V 50/60Hz
- Max Current: 16A
- Wireless Standard: Wi-Fi 2.4Ghz
- Material: PC
- Wireless IEEE Standard: IEEE802.11b/g/n

Users guide in English is available on the website www.solight.cz or on request by email info@solight.cz.

A CE Declaration of Conformity is issued to the product in accordance with applicable regulations. On request from the manufacturer: info@solight.cz, or to download at <https://www.solight.cz/>

